

1365

3. 電気設備工事

③ 電力工事

②⑤ 架空ケーブル施設

修正前

②⑤ 架空ケーブル施設

1. 低圧

名称	摘要	単位	材 料		労 務			
			品 名	単位 歩掛数量	電工(人)	普通作業員(人)	その他	
600V CV ケーブル	14 mm ² ×3 心以下	1m 当り	600V CV ケーブル	m	1.05	0.017	0.013	1 式
	22 × 3 心			〃	1.05	0.021	0.015	〃
	38 × 3 〃			〃	1.05	0.024	0.017	〃
	60 × 3 〃			〃	1.05	0.029	0.020	〃
	100 × 3 〃			〃	1.05	0.038	0.026	〃
	150 × 3 〃			〃	1.05	0.049	0.033	〃
(備考) 1. ハンガー、端末処理等を別途計上する。 2. 「その他」の率対象は、電工、普通作業員とする。								

2. 高圧

6 (3) kV CV ケーブル	14 mm ² ×3 心以下	1m 当り	6 (3) kV CV ケーブル	m	1.05	0.023	0.015	1 式
	22 × 3 心			〃	1.05	0.026	0.017	〃
	38 × 3 〃			〃	1.05	0.030	0.020	〃
	60 × 3 〃			〃	1.05	0.035	0.023	〃
	100 × 3 〃			〃	1.05	0.043	0.029	〃
(備考) 1. ハンガー、端末処理等を別途計上する。 2. 「その他」の率対象は、電工、普通作業員とする。								

3. 吊架線

メッセンジャーワイヤー	14 mm ²	1m 当り	垂鉛メッキ鋼より線	m	1.05	0.012	0.004	1 式
	22 〃			〃	1.05	0.018	0.005	〃
	30 〃			〃	1.05	0.014	0.006	〃
	38 〃			〃	1.05	0.015	0.007	〃
(備考) 1. ハンガー取付け間隔は50 cm とする。 2. 接地工事は含まない。 3. 消耗品、雑材料は、材料価格の3 %程度とする。 4. 「その他」の率対象は、電工、普通作業員とする。								

②⑥ 変圧器台(柱上用)

二 形	腕金の場合	1箇所 当り	山形鋼、真棒、板	箇所	1	0.51	0.25	1 式
H 形 (両 面)			山形鋼、真棒、板	〃	1	2.14	0.94	〃

(備考) 1. 変圧器台の標準寸法は次表による。

形状	寸 法	標準より大きいものについては、その m ² に比例するものとする。
二形	台腕金長さ1.5m 幅0.5m 以下	
H 形	根開き2.5m 以下幅1.8m 以下	

2. 変圧器台は山形鋼及び軽量形鋼組立を標準とした。
3. 消耗品、雑材料は、材料価格の2 %程度とする。
4. 「その他」の率対象は、電工、普通作業員とする。

修正後

②⑤ 架空ケーブル施設

1. 低圧

名称	摘要	単位	材 料		労 務			
			品 名	単位 歩掛数量	電工(人)	普通作業員(人)	その他	
600V CV ケーブル	14 mm ² ×3 心以下	1m 当り	600V CV ケーブル	m	1.05	0.017	0.013	1 式
	22 × 3 心			〃	1.05	0.021	0.015	〃
	38 × 3 〃			〃	1.05	0.024	0.017	〃
	60 × 3 〃			〃	1.05	0.029	0.020	〃
	100 × 3 〃			〃	1.05	0.038	0.026	〃
	150 × 3 〃			〃	1.05	0.049	0.033	〃
(備考) 1. ハンガー、端末処理等を別途計上する。 2. 「その他」の率対象は、電工、普通作業員とする。								

2. 高圧

6 (3) kV CV ケーブル	14 mm ² ×3 心以下	1m 当り	6 (3) kV CV ケーブル	m	1.05	0.023	0.015	1 式
	22 × 3 心			〃	1.05	0.026	0.017	〃
	38 × 3 〃			〃	1.05	0.030	0.020	〃
	60 × 3 〃			〃	1.05	0.035	0.023	〃
	100 × 3 〃			〃	1.05	0.043	0.029	〃
(備考) 1. ハンガー、端末処理等を別途計上する。 2. 「その他」の率対象は、電工、普通作業員とする。								

3. 吊架線

メッセンジャーワイヤー	14 mm ²	1m 当り	垂鉛メッキ鋼より線	m	1.05	0.012	0.004	1 式
	22 〃			〃	1.05	0.013	0.005	〃
	30 〃			〃	1.05	0.014	0.006	〃
	38 〃			〃	1.05	0.015	0.007	〃
(備考) 1. ハンガー取付け間隔は50 cm とする。 2. 接地工事は含まない。 3. 消耗品、雑材料は、材料価格の3 %程度とする。 4. 「その他」の率対象は、電工、普通作業員とする。								

②⑥ 変圧器台(柱上用)

二 形	腕金の場合	1箇所 当り	山形鋼、真棒、板	箇所	1	0.51	0.25	1 式
H 形 (両 面)			山形鋼、真棒、板	〃	1	2.14	0.94	〃

(備考) 1. 変圧器台の標準寸法は次表による。

形状	寸 法	標準より大きいものについては、その m ² に比例するものとする。
二形	台腕金長さ1.5m 幅0.5m 以下	
H 形	根開き2.5m 以下幅1.8m 以下	

2. 変圧器台は山形鋼及び軽量形鋼組立を標準とした。
3. 消耗品、雑材料は、材料価格の2 %程度とする。
4. 「その他」の率対象は、電工、普通作業員とする。

—1365—

—1365—